Manual paso a paso: de Wolder miTab Seattle Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa plástica para apertura de smartphones y tablets

0,99 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Wolder MiTab Seattle

Características:

Dimensiones: 261 x 164.1 x 10mm.
Peso: 587g.
Pantalla: TFT 10.1 pulgadas, 1024x600 píxeles.
Procesador: Quad core 1,3GHz, GPU: 3D dual.
Memoria: 8GB, RAM: 1GB.
Cámara delantera: 2MP.
Cámara trasera: 5MP.
Batería: 6000mAh.
Sistema operativo: Android 4.4.







Paso 2 - Carcasa latera

En la parte trasera, por el lado derecho, encontraremos una pequeña carcasa lateral. La retiraremos para acceder a las tarjetas SD y SIM y también a un tornillo que sujeta la carcasa trasera.

Antes de continuar retiraremos las tarjetas y el tornillo.









Paso 3 - Carcasa trasera

Ahora, para retirar la carcasa trasera, introduciremos una púa entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno, desengancharemos las muescas que sujetan la carcasa.














Paso 4 - Retirar componentes

Ya que todos los componentes están sobre el display, tendremos que apartarlos primero.

Empezamos retirando el adhesivo que cubre parte de la placa y los cables. Despues retiramos el altavoz y su soporte sujeto por tres tornillos Phillips (PH#00).













Paso 5 - Retirar módulo de antena

Para retirar el módulo de antena, despegamos parte de la antena del módulo para acceder a los tornillos. Despues, retiramos los tres tornillis Phillips (PH#00) que lo sujetan y ya podemos apartarlo.



















Paso 6 - Batería y cables flex


Despegaremos la batería de la parte trasera del display. Después desconectaremos los cables flex del display y de la pantalla táctil.





















Paso 7 - Tornillos y adhesivos

Ahora retiraremos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa. Despues despegaremos los adhesivos, sin olvidarnos de desencajar el micrófono del marco.


Ya tenemos todos los componentes separados de la pantalla.


















Paso 8 - Display

Para terminar, desencajaremos el display del marco, con mucho cuidado de no doblarlo. Para ello, iremos separando las muescas con la ayuda de una púa.















