



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Szenio 5000 Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Bobina de 100gr de
estaño de 0.8 mm

5,62 €



Herramienta espátula
ESD para la apertura
de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de
apertura de rodillo
para dispositivos
electrónicos

4,34 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €

Especificaciones:

Procesador: RK 3188-T Cortex A9 Quadcore 1,4 Ghz

Memoria RAM: 2GB

Sistema operativo: Google Android 4.4

Memoria interna: 32GB

Pantalla: TFT táctil capacitiva multicontacto 10.1" (Formato 16:9) (1024×600 píxeles)

Cámaras: frontal de 0.3 Mp y trasera de 2Mp

Batería: Recargable de polímero de Litio (5000 mAh)

Entradas / Salidas:

USB 2.0 / USB 2.0 OTG

HDMI

Jack de audio

Lector de tarjetas micro SD/Micro SDHC (max 32GB)

Conectividad:

Wifi 802.11 b/g/n, 2,4 Ghz GSM

Bluetooth

Dimensiones: 260mm x 149mm x 9.8mm

Peso: 510 gr

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD.



Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.



Paso 4

Para separar la tapa trasera, debemos soltar los enganches de plástico por todo el contorno. Le aconsejamos la herramienta de apertura tipo "cortapizzas" para desmontarla sin rayazos.



Paso 5

Los altavoces están pegados a la tapa trasera. Separe con cuidado ese lateral despegando los altavoces.



Paso 6 - Micrófono

Extraiga el micrófono del soporte en el marco de plástico.





Paso 7

Finalmente, desuelde el micrófono de la placa base. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad de cada uno de los cables.



